— PARTI COMPONENTI E SCHEMA ELETTRICO

a) componenti speciali

Riferimento schema	Denominazione	N.° catalogo
R 40	Trimmer Potenziometrico 2000 Ω - lin.	R. 10110/4
R 44	Potenziometro - bassi 10 MΩ - log.	R. 5459/39
R 49	Potenziometro - volume 1,3 MΩ - log.	R. 6918/3
R 55	Potenziometro - acuti 0,65 MΩ - lin.	R. 5459/40
R 59	Resistore 1500 Ω - 2 W	664200/155
C 9	Condens. ceramico 10 pF ± 0,5 pF 500 Vl	655101/37
C 11		
C 27	Compensatore aria	R. 5395
C 33		
C 14	Compensatore mica	R. 4715/7
C 20	Condensatore variabile	R. 6750/2
C 34	Condensatore mica 425 pF ± 2% 500 Vl	654142/503
C 67	Condens. elettrol. senza pol. 20 µF 110 Vl	651302/75
C 69	Condens. elettrol. 50 + 50 µF 350 Vl	651610/83
L 1	Bobina aereo per MF	R. 7354
L 2	Impedenza filamento	R. 7317
L 11	Bobina aereo per onde corte	R. 7429
L 12	Bobina aereo per onde medie	R. 7363
L 13	Bobina oscill. per onde corte	R. 7364
L 14	Bobina oscill. per onde medie	R. 7362
—	Basetta circuito stampato RF per MF completo	R. 10397
T 1	1° Trasform. Freq. Interm. per MF (10,7 MHz)	R. 7403
T 2	2° Trasform. F I per MF - MA (10,7 MHz - 470 kHz)	R. 7404
T 3	3° Trasform. F I per MA (470 kHz) e rivel. a rapporto per MF (10,7 MHz)	R. 7392
T 4	Trasformatore alimentazione TS 935/507	678181/507
T 5	Trasformatore di uscita IY 529/485 B	678182/485
AP 1	Altoparlante ellittico E 18/26	641115/5
AP 2-3	Altoparlante ellittico EM 075	R. 10716
—	Quadrante scala	R. 10609
—	Manopola	R. 10671
—	Molla per manopola	R. 10189
—	Tastiera a 5 tasti	R. 10530
—	Custodia per regolatori di tono	R. 10550
—	Manopola per regolatori di tono	R. 10155/1
—	Presa per commutazione per antenna	R. 5326
—	Portalampadina	R. 10511
—	Molla tendifilo per cordina	R. 836/1
—	Pattino per indice	R. 6655
—	Indice	R. 1003
—	Mobile completo mod. 671	R. 10694
—	Mobile completo mod. 672	R. 10697
—	Mobile completo mod. 674	R. 10739
—	Maschera frontale *per i mod. 671 - 672*	R. 10526
—	Cornicetta per altoparlante laterale *per i mod. 672 - 674*	R. 6928
—	Griglia per altoparlante laterale *per i mod. 672 - 674*	R. 6929

b) altri componenti

RESISTORI

Rif. sch.	Denominazione
R1	180 Ω ± 10 % ½ W impasto
R2	470 kΩ ± 10 % ½ W impasto
R3	2.200 Ω ± 10 % ½ W impasto
R21	2,2 MΩ ± 10 % ½ W impasto
R22	1.000 Ω ± 10 % ½ W impasto
R23	47 kΩ ± 10 % ½ W impasto
R24	1 MΩ ± 10 % ½ W impasto
R25	120 Ω ± 10 % ½ W impasto
R26	47 kΩ ± 10 % ½ W impasto
R27	27 kΩ ± 10 % ½ W impasto
R28	1.000 Ω ± 10 % ½ W impasto
R29	470 kΩ ± 10 % ½ W impasto
R30	1.000 Ω ± 10 % ½ W impasto
R31	2,2 MΩ ± 10 % ½ W impasto
R32	470 kΩ ± 10 % ½ W impasto
R33	68 kΩ ± 10 % ½ W impasto
R34	1.000 Ω ± 10 % ½ W impasto
R35	47 Ω ± 10 % ½ W impasto
R36	3,3 MΩ ± 10 % ½ W impasto
R37	180 kΩ ± 10 % ½ W impasto
R38	270 kΩ ± 10 % ½ W impasto
R39	10 kΩ ± 10 % ½ W impasto
R41	10 MΩ ± 10 % ½ W impasto
R42	22 kΩ ± 10 % ½ W impasto
R43	1.500 Ω ± 10 % ½ W impasto
R45	18 kΩ ± 10 % ½ W impasto
R46	22 MΩ ± 10 % ½ W impasto
R47	15 kΩ ± 10 % ½ W impasto
R48	270 Ω ± 10 % ½ W impasto
R50	2.700 Ω ± 10 % ½ W impasto
R51	220 kΩ ± 10 % ½ W impasto
R52	220 kΩ ± 10 % ½ W impasto
R53	100 kΩ ± 10 % ½ W impasto
R54	10 kΩ ± 10 % ½ W impasto
R56	68 kΩ ± 10 % ½ W impasto
R57	150 Ω ± 10 % 1 W impasto
R58	2.700 Ω ± 10 % ½ W impasto
R59	1.500 Ω ± 10 % 2 W impasto
R60	22 kΩ ± 10 % ½ W impasto

CONDENSATORI

Rif. sch.	Denominazione
C1	22 pF ± 10 % 500Vl ceramica
C2	3,3 pF ± 20 % 500Vl ceramica
C3	4,7 pF ± 10 % 500Vl ceramica
C4	330 pF ± 20 % 500Vl ceramica
C5	1.500 pF ± 20 % 500Vl ceramica
C6	400 pF ± 2 % 500Vl mica
C7	100 pF ± 2 % 500Vl mica
C8	4,7 pF ± 10 % 500Vl ceramica
C9	10 pF ± 5 % 500Vl ceramica
C10	15 pF ± 10 % 500Vl ceramica
C13	1.500 pF ± 10 % 500Vl ceramica
C21	1.000 pF —10+25% 250Vl carta
C22	47 pF ± 2 % 500Vl mica
C23	5.000 pF —10+25% 250Vl carta
C24	4.700 pF ± 20 % 500Vl ceramica
C25	25.000 pF —10+25% 250Vl carta
C26	60 pF ± 2 % 500Vl mica
C28	1.500 pF ± 20 % 500Vl ceramica
C29	100 pF ± 5 % 500Vl mica
C30	15 pF ± 5 % 500Vl mica
C31	47 pF ± 2 % 500Vl mica
C34	425 pF ± 2 % 500Vl mica
C35	250 pF ± 5 % 500Vl mica
C36	250 pF ± 2 % 500Vl mica
C37	250 pF ± 2 % 500Vl mica
C38	10 pF ± 5 % 500Vl mica
C39	250 pF ± 2 % 500Vl mica
C40	100 pF ± 5 % 500Vl mica
C41	25.000 pF —10+25% 250Vl carta
C42	10.000 pF ± 10 % 500Vl ceramica
C43	4.700 pF ± 20 % 500Vl ceramica
C44	3.000 pF ± 20 % 500Vl ceramica
C45	10.000 pF —10+25% 250Vl carta
C46	250 pF ± 2 % 500Vl mica
C47	100 pF ± 10 % 500Vl ceramica
C48	100 pF ± 10 % 500Vl ceramica
C49	250 pF ± 2 % 500Vl mica
C50	100 pF ± 5 % 500Vl mica
C51	2.000 pF —10+25% 250Vl carta
C52	250 pF ± 5 % 500Vl mica
C53	6 µF —10+30% 50Vl elettrolitico
C54	330 pF ± 20 % 500Vl ceramica
C55	10.000 pF ± 20 % 500Vl ceramica
C56	10.000 pF —10+25% 250Vl carta
C57	200 pF ± 5 % 500Vl mica
C58	25.000 pF —10+25% 250Vl carta
C59	10.000 pF —10+25% 250Vl carta
C60	0,1 µF —10+25% 400Vl carta
C61	25.000 pF —10+25% 400Vl carta
C62	100 pF ± 5 % 500Vl mica
C63	50.000 pF —10+25% 250Vl carta
C64	100 µF —10+30% 50Vl elettrolitico
C65	1.000 pF —10+25% 250Vl carta
C66	2.000 pF —10+25% 630Vl carta
C67	20 µF —10+30% 110Vl elettr. s. pol.
C68	300 pF ± 5 % 500Vl mica
C69	50+50 µF —10+30% 350Vl elettrolitico
C70	5.000 pF —10+25% 630Vl carta
C71	5.000 pF —10+25% 630Vl carta

PHONOLA (S.A. FIMI) - Modd. 671, 672 e 674. Apparecchi a modulazione d'ampiezza banda onde ultracorte da 87 a 100,5 Mc/s. Medie frequenze a 470 kc/s e a 10,7 Mc/s.